

# CD/USB 接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前仔细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

## 适用机型和固件版本

### 装置1的固件版本

机型分组 A, B, C, D, E, F, G, H: Ver 3.20 或更早 → Ver 3.21

机型分组 I, J: Ver 3.19 或更早 → Ver 3.20

### 装置2的固件版本

Ver 3.14 或更早 → Ver 3.15

机型分组	适用机型	升级程序文件名称	
		装置1	装置2
A	KDC-X997 KDC-BT955HD	ts1243km.krm	ts1243kp.krm
B	KDC-BT73DAB	ts1250em.krm	ts1243kp.krm
C	KDC-U7056D- AB	ts1250em.krm	ts1245mp.krm
D	KDC-BT53U	ts1245em.krm	ts1243kp.krm
E	KDC-U7056BT	ts1245em.krm	ts1245mp.krm
F	KDC-U7056BTL	ts1245em.krm	ts1245ap.krm
G	U585BT	ts1245em.krm	ts1252jp.krm
H	KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697 KDC-655U KMR-555U	ts1245km.krm	ts1243kp.krm
I	KDC-5057SD	ts1251em.krm	ts1243kp.krm
J	U585SD	ts1251em.krm	ts1252jp.krm



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

## 操作步骤

- 步骤1 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 步骤2 升级装置1固件。(大约需要60秒钟。)  
重置CD/USB接收机。
- 步骤3 升级装置2固件。(大约需要3分钟。)  
重置CD/USB接收机。
- 步骤4 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本

1. 按下[Src]按钮，选择“STANDBY”（待机状态）。
2. 按下[Volume]旋钮进入功能模式。
3. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
4. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（固件升级），然后按下[Volume]旋钮。  
显示当前的固件版本。

## 固件升级步骤

### 装置1的固件版本

1. 将USB存储器与CD/USB接收机的前侧USB输入端子连接。



请不要与后侧USB输入端子连接。

2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”（无媒体文件），按下[Src]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
3. 按下[Volume]旋钮进入功能模式。
4. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
5. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（系统固件升级），然后按下[Volume]旋钮。
6. 转动[Volume]旋钮显示“Device1”（装置1），然后按下[Volume]旋钮。
7. 再次按下[Volume]旋钮。
8. 转动[Volume]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[Volume]旋钮。  
显示“Updating”（升级）开始升级。升级**大约需要60秒钟**，升级完成后，显示“Device1 Completed”（装置1完成）。
9. 按下拆卸按钮拆卸面板。
10. 按下复位按钮。  
固件升级生效。
11. 重新安装面板。



装置2(Ver 3.14 或更早)：无需取下USB存储器。重置CD/USB接收机后，自动转到装置2的升级步骤。

### 装置2的固件版本

12. 显示“Device2 Please Update Press the VOL knob”（装置2 请按下VOL旋钮进行升级）。
13. 按下[Volume]旋钮。
14. 再次按下[Volume]旋钮。  
显示“Updating”（升级）开始升级。升级**大约需要3分钟**，升级完成后，显示“Device2 Completed”（装置2完成）。
15. 按下拆卸按钮拆卸面板。
16. 按下复位按钮。  
固件升级生效。
17. 重新安装面板。
18. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“No File”（无文件）
  - 检查升级程序是否位于最高层级。
  - 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

## 注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。